

|        |        |
|--------|--------|
| 品番     | LGL-30 |
| 使用環境   | 屋外     |
| サイズ・全長 | 約9.7m  |
| 材質     | PVC    |
| LED色   | ホワイト   |
| LED数   | 48球    |

|        |                |
|--------|----------------|
| 定格1次電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 定格2次電圧 | AC12V          |
| 最大ワット数 | 16W            |
| 消費電力   | 約1W ※LED部のみ    |


|     |         |
|-----|---------|
| 付属品 | ビニールバンド |
|-----|---------|

## IPX3(JIS防雨形)

日本工業規格(JIS規格)に基づく防水試験の規格で、保護等級3(防雨形)は鉛直から60度の範囲の降雨によって有害な影響がない構造のものです。

- ◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
- ◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

4球間隔でフラッシュ球が入っています。



## 連結について

- 付属専用コントローラー(AC12V 16W)に限り4個まで連結可能です。
- ローポルトガーデンライトシリーズ【LGL 庭の照明】につき消費電力24.5Wまで連結可能です。
- 上記の連結球数を超えてご使用いただいた場合、発煙・発火等重大事故に至る可能性があります。
- 連結の際は、同商品およびローポルトガーデンライトシリーズ(連結仕様商品)を連結してください。他商品との連結は危険ですのでおやめください。
- 連結の際は、必ず本体の電源プラグを抜いた状態で行ってください。
- 使用しない連結部には必ずエンドキャップを取り付けてご使用ください。
- 連結部は緩みないようにしっかりと締めてください。

## 設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、温気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 専用コントローラーまたはACアダプターは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。

## 定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で温らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水中に洗うことは絶対にしないでください。

## 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人の危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。  
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。●傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。●風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。●水中での使用は絶対にしないでください。●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。●幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。●突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。●すき間に手や指を入れないでください。●組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。●光源を長時間直視しないでください。●異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。●点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。●電源プラグを抜く際は、電源コードやケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。●電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。●ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。●改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。●ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。